

FONTE CAPACITIVA SIMPLES

Modelo: ZL-FCS-D-125-125-04400



VISÃO FRONTAL



ETIQUETA LATERAL

- Capacitância de saída: **4.400µF ± 10%**;
- Indicação luminosa de funcionamento no painel frontal;
- Indicação luminosa de armazenamento de energia através do pressionamento da chave sem retenção no painel frontal;
- Fixação em trilho **DIN TS35**;
- Suporta terminal pré-isolado tipo "pino" para cabos de até 2,5m²;
- Temperatura de operação: **-20 à +75°C**;
- Peso: **250g**;

TERMINAIS DE LIGAÇÃO

- O terminal "E1" é o positivo de alimentação da fonte;
- O terminal "E2" é o negativo de alimentação da fonte;
- Os terminais "S+" e "S-" são os terminais de saída da fonte.

DESCRIÇÃO GERAL

As fontes capacitivas Zilocchi são utilizadas quando precisa-se de uma fonte auxiliar que forneça energia em um curto espaço de tempo.

Ela é projetada para fornecer energia para TRIP de disjuntor (comando de desligamento).

OBSEVAÇÃO IMPORTANTE!

A ENERGIA FICA ARMAZENADA NOS CAPACITORES MESMO QUANDO A FONTE É DESENERGIZADA. ANTES DE MANUZEA-LA, RECOMENDA-SE A DESCARGA DOS CAPACITORES PRESSIONANDO A CHAVE TESTE POR ALGUM TEMPO.

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de entrada: **125VDC**;
- Tensão de saída: **125VDC** (proporcional a tensão de entrada);
- Máxima tensão de entrada: **138VDC**;

DIMENSÕES

| Largura | Comprimento | Altura |
|---------|-------------|--------|
| 55 mm | 109,5 mm | 75 mm |